

MM

Antenna • Elektronika

K-11/F

antenna közösítő szűrő

Műszaki leírás és használati utasítás:

Ez az antenna közösítő szűrő ónozott lemezből készült, víz ellen nem védett, ezért kültéri elhelyezésre nem alkalmas. Az anyagának köszönhetően teljesen árnyékolt.

A doboz a rajta található furatokon keresztül falra vagy gerendára rögzíthető.

A közösítő szűrő két bemenettel és egy kimenettel rendelkezik.

A szűrőtagok légszerelve lettek kialakítva.

Az egyik bemenetre TV I-III sávú antenna (URH, VHF), a másik bemenetre a TV IV-V sávú antenna (UHF) csatlakoztatható.

Különleges tulajdonsága a szűrőnek, hogy az UHF ágban **a DC egyenfeszültséget átengedi**, ami fejerősítővel ellátott antenna alkalmazását is lehetővé teszi.

Műszaki adatok:

Frekvenciatartomány:	1-12 bemenet 47-230 MHz 21-60 bemenet 470-860 MHz
Átmeneti csillapítás:	1-12 bemenet között 3 dB 21-60 bemenet között 2 dB
Csatlakozás:	F-típusú csatlakozó aljzatokkal
Méret:	50x25 mm
Súly:	0,1 Kg

Gyártja és forgalmazza:
MM Antenna • Elektronika
H-5830 Battonya
Fő u. 85.
Tel./fax: 06-68-458-075
E-mail: mmantenna@dpg.hu

JÓ VÉTELT!